

FOOT SWITCH Series

脚踏开关系列



SOLENOID Series

电磁铁系列

安全与信赖

我们公司所生产的脚踏开关是通过脚部的动作来控制电源与电子信号的开关装置。

不仅适用于作业机械，锻压机等各种产业用机器上，也对应测定仪器，医疗器械以及各种娱乐器械上。产品种类丰富，应用领域广阔，一直颇受好评。

作为脚踏开关的专业生产商，本公司拥有五十多年的经验和良好的业绩，并且时刻致力于新产品的开发。

脚踏开关的主要应用行业

作业机械，锻压机，油压机，焊接机，工业用机械，捆包机，捻缝机，物流用机械设备等产业机械，医疗器械，照相器材，电子器材，办公设备，教育器械，测定仪器，通信仪器，检测机，休闲用设备，生活用机器设备，船舶机械等。



脚踏开关的正确选择方法 以及使用方法

选择脚踏开关时，根据其使用目的选择相应的功能、构造以及型号是毋庸置疑的，另外还要注意充分研究其电子性能以便确认是否符合使用条件。

1. 关于负荷的种类

必须清楚确认负荷的种类（电阻负载，电感负载）以及电压（交流/直流）电流（诱导负荷时，起动电流，保持电流）。诱导负荷的种类不同，起动电流和保持电流也有巨大的差别。例如，当马达、灯、电磁铁等的电源开关开启时，起动电流较强，马达为额定的5~10倍，灯为10~15倍，电导管则从几倍到20倍左右。因此，选择前务必确认负荷的种类，电路构造等。

当有强于额定电流的过大电流通过时，必须使用电磁开关。

2. 关于低电压微少电流的使用

脚踏开关应用于电路控制等目的时，内置微动开关的一般性脚踏开关的功能具有局限性。因此请使用本公司为满足这种日益增长的需求而开发的“低电压微少电流系列”脚踏开关。

3. 关于周围环境

脚踏开关置于地面，容易受到污染物、灰尘、水、油等异物的影响。另外，又多用于比较恶劣的环境，这些都成为其耐电压以及绝缘等各种性能的这些都引起耐电压及绝缘性降低的原因。因此，请充分考虑到环境因素再进行机型的选择。

4. 关于冲击

放置脚踏开关的环境大多比较恶劣，通常使用时不太注意保护。而且由于在脚下动作，由掉落物所导致误动等情况也会发生，因此请十分注意过强的冲击，以避免对于其使用寿命的影响。根据需要可使用带外壳脚踏开关或供选择购买的保护外套。

5. 关于户外参数

在雨水和阳光直射的地方使用脚踏开关的情况没有被考虑在内。若要在此类地方使用，请咨询厂家。

目 录


脚踏开关

概要	1
脚踏开关产品一览表	2
通用型系列	4
通用型普及型系列	4
通用小型系列	5
通用微型系列	6
圆形开关系列	7
薄型袖珍系列	8
圆形袖珍系列	8
低电压微少电流型	9
产业用全保护套型系列	10
产业用无保护套型系列	11
产业用半保护套型系列	11
产业用三档位脚踏开关	12
防水型	18


电磁铁

电磁铁用语说明	19
概要	20
AC电磁铁产品一览表	22
主要构成材料一览表	24
AC电磁铁	25
静音DC电磁铁	34

连线颜色



脚踏开关产品一览表



种类	形 状	型 号	触点构成	样 式	动作		额 定	特 长	主要用途	产品介绍页数
					自复位	交互				
通用型		SF-1	1c	基本形	●		DC30V 3A	●重视使用舒适性与坚固性的一款旗舰产品。 ●既保持了使用寿命长，精度高的特点，又通过绝缘橡胶软线的保护，提高了安全性能。 ●内置开关采用Z形微动开关，锁定按扣式开关等各种类型。	各种工作机械，设备器械，木工机器，试验机等。	4
		SF-2	2c	2回路形	●		DC30V 3A			
		SF-1H	1a	基本形		●	DC30V 6A			
		SF-1HN	1a	基本形		●	DC30V 3A			
通用普及型		SFZ-1	1c	基本形	●		DC30V 3A	●开关的安装设计合理。 ●物美价廉的一款产品。 ●内置开关采用Z形微动开关，锁定按扣式开关等各种类型。	各种工作机械，油压机，木工机器，测定仪，试验机等。	
		SFZ-1H	1a	基本形		●	DC30V 3A			
		SHZ-1-2	1c×2	2连形	●		DC30V 3A			
通用小型		SFL-1	1c	基本形	●		DC30V 6A	●小型，构造坚固的一款产品。 ●便于踩踏的倾斜式设计，即使长时间作业也不会感到疲劳。 ●开关采用Z形、S型等微动开关的各种类型。	各种木工机器，测定仪器，试验机器，生活用机器设备，教育仪器，音响器材，通讯设备等。	5
		SFL-1H	1a	基本形		●	DC30V 3A			
		SFL-1-2	1c×2	2连形	●		DC30V 6A			
		SFVA-1	1c	背部踩踏形	●		DC30V 2A	●合理的尺寸及设计造就了卓越的耐震动，抗冲击性能。 ●薄形背部踩踏的结构设计，方便踩踏，减少疲劳感。 ●也有2连动产品(SFVA-1-2)。		
		SFVA-1-2	1c×2	2连形	●		DC30V 2A			
		SFE-1-2	1c×2	2连形	●		DC30V 2A	●薄形背部踩踏设计的2连动产品，即使长时间作业也不会感到疲劳。 ●底部使用带有防滑橡胶垫的钢板，既实现了小型，轻便的设计，又保证了安全操作的可能性。	OA机械，医疗用电子设备，测定仪，电子应用设备，音响器材，缝纫机等。	6
通用微型		SFK-1	1c	基本形	●		DC30V 2A	●小型，轻便。 ●本体的设计重视经济性，采用树脂作为材料。 ●开关采用Z形，S型等微动开关的各种类型。 ●也有背部踩踏结构的设计(SFKB-1) ●底部设置了防滑橡胶，既轻便，又稳固。 ●也有防水2档位式设计。(SFKB-2DW)	各种办公设备，测定仪器，医疗设备，生活用机器设备等。	
		SFK-1H	1a	基本形		●	DC30V 3A			
		SFKF-1	1a	基本形	●		DC30V 2A			
		SFKB-1	1a	背部踩踏形	●		DC30V 2A			
	SFO-1	1a	基本形	●		DC30V 2A	●基板的设计使产品既轻便，又能够保证安全操作。 ●2连动式采用V字型安装，以鞋跟为支点，减轻疲劳。 ●外套有红，黑，绿，白四种颜色可供选择。	医疗设备，OA机械，精密仪器，测定仪器，娱乐，电子机械等。	7	
	SFO-1-2	1a×2	2连形	●		DC30V 2A				
圆形开关		SFU-1	1c	360°形	●		DC30V 2A	●简约独特的设计。 ●可360°全方位操作。可用手，足，膝部等进行操作的多功能系列。 ●外套有红，黑两种颜色。	电子应用设备，缝纫机，医疗电子器械，测定仪，OA机械，生活用机器设备，音响器材，教育仪器，娱乐等。	
		SFU-1-2	1c×2	2连形	●		DC30V 2A			
薄形袖珍		SFT-1	1a	360°形	●		DC30V 3A	●超薄，微小，轻便的小型开关。 ●360°全方位操作。 ●简约时尚的设计，也适用于家庭和办公室。 ●外套有红，白，黑三种颜色。	家庭自动化，娱乐，医疗器械，精密仪器等	8
		SFT-1-2	1a×2	2连形	●		DC30V 3A			
圆形袖珍		SFQ-1	1a	360°形	●		DC30V 2A	●种类丰富，360°操作，2连动，3连动等。 ●ON，OFF操作，也可用做开关。 ●可用足，膝部等进行操作的多功能类型。 ●外套颜色丰富，红，黑，白，黄，蓝，绿6种颜色可供选择。	电子应用设备，医疗电子器械，OA机械，音响器材，测定仪器，生活用机器设备，教育仪器，工作机械等	8
		SFQ-1-2	1a×2	2连形	●		DC30V 2A			
		SFQ-1-3	1a×3	3连形	●		DC30V 2A			
低电压微小电流型		SFKS-1	1c	基本形	●		DC5V~30V 100mA	●本公司自主研发的低电压微小电流用脚踏开关。 ●最适用于音序器，计量测量仪器，电脑，音响设备，办公设备，教育用机器设备等。 ●特别适合用作医疗器械的开关，值得信赖。	医疗器械，音序器，计量测量仪器，电脑，音响设备，办公设备，教育用机器设备等。	9
		SFOS-1	1a	基本形	●		DC30V 0.1A			
		SFOS-1-2	1a×2	2连形	●					
		SFVS-1	1c	背部踩踏形	●					
		SFVS-1-2	1c×2	2连形	●		DC5V~30V 100mA			
		SFQS-1	1a	360°形	●					
		SFUS-1	1c	360°形	●					
		SFTS-1	1a	360°形	●		DC30V 0.1A			
		SFP-1	1a	基本形	●		DC24V 50mA			

种类	形 状	型 号	触点构成	样 式	动作		额 定	特 长	主要用途	产品介绍页数	
					自复位	交互					
产业用全保护壳		SFMS-1	1c	踏板形	●		DC30V 3A	●防止由外部冲击或掉落物所造成的误动作的全保护式设计。 ●能够承受安全靴的牢固构造。 ●采用橡胶贴的防震设计。 ●前掀盖式设计的型号可防止误动作。 ●本公司独自开发的锁定装置，如果脚不伸到紧里面，就无法进行踏板操作。	锻压机，切割机，工作机械，产业机器设备等。	10	
		SFMS-2	2c	2回路形	●		DC30V 3A				
		SFMS-1G	1c	踏板形	●		DC30V 3A				
		SFMS-1SG	1c	踏板形	●		DC30V 3A				
产业用无保护壳		SFMP-1	1c	踏板形	●		DC30V 3A	●最适用于提高作业效率的产业上。 ●使用简便的踏板踩入式设计。 ●保护内置开关的设计。	各种工作机械设备的自动化生产线等。		
		SFMP-2	2c	2回路形	●		DC30V 3A				
产业用半保护壳		SFM-1	1c	踏板形	●		DC30V 3A	●防止由掉落物体导致的误动作的半保护式脚踏开关。 ●保护内置开关的结构设计。 ●安装本公司独自开发的锁定装置的型号，如果脚不伸到紧里面，就无法进行踏板操作。	各种工作机械，货物搬运机，自动化生产线等	11	
		SFM-2	2c	2回路形	●		DC30V 3A				
		SFM-1HN	1a	踏板形		●	DC30V 3A				
产业用三档位脚踏开关		SFMS-2TPG	2a禁止动作	脚踏形3档位 操作时 OFF ON OFF	●		DC24V 4mA	●基于人体工学设计的“OFF-ON-OFF”3档位脚踏开关。即使强烈踩踏踏板，输出也为“OFF”，确实保证停止操作。 ●内置本公司自主研发的由特殊回路和弹簧组合而成的档位装置	锻压制动的下降指令，高处作业车(建筑用机器)的升降指令，点焊接的加压指令，裁断机的下降指令等。	12	
		SFMS-2TP			●		DC24V 4mA				
		SFM-2TP			●		DC24V 4mA				
		SFMP-2TP			●		DC24V 4mA				
带有全面覆盖型的产业用		SFG-1SG3	1a-1b	踏板形	●		AC250V 3A	●是为防止因外部冲击及高处降落物而导致的脚踏开关误动作，付锁定机结构的产业用带有全面覆盖脚踏开关。	NC车床，剪床设备，冲压设备，激光设备等	14	
		SFG-2SG3	1a-1b×2	2回路形			DC24V 1mA				
		SFG-2DSG3	1a-1b×2	2回路形							
		SFG-1SG5	1c	踏板形							AC250V 10A
		SFG-15	1c								DC24V 1mA
防水型		SFJ-1W	1a	基本形	●		[标准额定] DC5V~30V 100mA [微小额定(最小)] DC6V 5mA DC12V 2mA DC24V 1mA	●无论2连还是3连，在安装时都能节省空间的医疗设备用小型防水脚踏开关。	CT装置，X线装置，超声波诊断装置，激光手术刀相关装置，牙科机械，检查装置，精密测量器	16	
		SFJ-1W-2	1a×2	2连形							
		SFVA-1MW	1c	背部踩踏形	●		[标准额定] DC5~30V 100mA [微小额定(最小)] DC6V 5mA DC12V 2mA DC24V 1mA	●薄型易踩踏且牢固的SFVA系列中又增添了防水类型！ 准备了符合使用环境的2种类型。	SFVA-1MW 医疗设备，医疗用病床，OA设备，光学设备 SFVA-1YW 一般产业机械，食品厨房设备，测量设备	17	
		SFVA-1YW	1c								
(对应IPX7)		SFA-1W	1a	基本形	●		DC5~30V	●防水设计，即使洒上水或消毒液，也完全放心。 ●无轴式的洗冻设计最适用于医疗环境。 ●长时间踩踏也无疲劳感的设计 ※ SFA-2W不是CE标志认证产品。	医疗器械(观察室，医疗床等)，OA设备，精密仪器，测量仪器等。	18	
		SFA-2W	2a	2回路	●		DC5~30V 100mA				
		SFA-1W-2	1a×2	2连形	●						
防水型(内置开关的保护特性在P.67)		SF-1W	1c	基本形	●		DC30V 1A	●防水设计，突出了耐外界环境的特性。 ●内置开关采用了遵照IEC规格IP-67的V型微动开关。 ●内置开关以硅树脂封入，绝缘橡胶软线与外部树脂套一体成型，实现了良好的防浸泡性能。 ●适用于从产业用到精密仪器等各种不同用途的共七个系列。	洗车设备，船舶用机器，洒水机，油压机，锻压机，焊接机，木工机械，医疗器械，卫生设备，照相设备，办公设备，教育用机器设备，试验机，光学设备，生活用机器设备等。	19	
		SFU-1W	1c	360°形	●		DC30V 1A				
		SFKF-1W	1c	基本形	●		DC30V 1A				
		SFMS-1W	1c	踏板形	●		DC30V 1A				
		SFM-1W	1c	踏板形	●		DC30V 1A				
		SFMP-1W	1c	踏板形	●		DC30V 1A				
		SFQ-1W	1a	360°形	●		DC30V 1A				
		SFKB-2DW	2a	2档位踩踏	●		DC30V 1A	●2档位踩踏作为2段位动作开关最为合适。 ●防水设计，突出了耐外界环境的特性。			

通用型
SF系列



SF-1



●外形尺寸SF系列相同。仅SF-1HSF-1HN全高63

- SF-1
内置开关使用了机械寿命达1000万次以上，电子寿命为50万次以上（抵抗负荷时）的Z形微动开关，是寿命长，精度高的一款通用脚踏开关。
- SF-2
SF-1的2回路连接产品。触点为独立的2c触点结构，1c回路可用两种不同的回路进行连接。

主要参数

型 号	额 定	触点结构	动 作		绝缘橡胶软线	动作力 (N)	内置开关	重量 (g)
			自复位	交互				
SF-1	DC30V 3A	1c	●		VCTF 3芯×1.25mm ² ×1m	34.3	Z形微动开关	510
SF-2	DC30V 3A	2c	●		VCTF 6芯×0.75mm ² ×1m		锁形按扣式开关	600
SF-1H		1a		●	VCTF 2芯×0.75mm ² ×1m			470
SF-1HN	DC30V 3A			●		24.5	Z形微动开关	480

主要构成材料

型 号	本体/保护套	回位弹簧	传动轴	密封螺帽	颜色/漆色
SF-1	铝合金压铸	SWP (钢琴线)	SS400 (钢材)	聚醚树脂	金属色相当于R25-635*
SF-2					
SF-1H					
SF-1HN					


*参照（社）日本涂料工业会发行的R版涂料用标准色卡

- [通用参数]
- 绝缘电阻/DC500V 100MΩ以上
 - 耐电压/AC1500V/min
 - 使用环境周围温度/-5~40℃
 - 使用环境周围湿度/85%RH以下

通用普及型
SFZ系列





SFZ-1



●外形尺寸SFZ系列相同。仅SFZ-1H全高64

- SFZ-1
内置开关使用了机械寿命达1000万次以上，电子寿命为50万次以上（电阻负载时）的Z形微动开关，是寿命长，精度高的一款通用脚踏开关。
- SFZ-1H
最适宜连续通电作业的交互式通用脚踏开关。内置按扣式开关。



主要参数

型 号	额 定	触点结构	动 作 自复位 交互	绝缘橡胶软线	动作力 (N)	内置开关	重量 (g)
SFZ-1	DC30V 3A	1c	●	VCTF 3芯×1.25mm ² ×1m	19.6	Z形微动开关	450
SFZ-1H	DC30V 6A	1a	●	VCTF 2芯×0.75mm ² ×1m	39.2	锁形按扣式开关	430
SFZ-1-2	DC30V 3A	1c×2台	●	——	19.6	Z形微动开关	2300

主要构成材料

型号	本体/保护套	回位弹簧	传动轴	密封螺帽	颜色/漆色
SFZ-1	铝合金压铸	SWP (钢琴线)	SS400 (钢材)	聚醚树脂	金属色相当于R25-635*
SFZ-1H					
SFZ-1-2					

*参照（社）日本涂料工业会发行的R版涂料用标准色卡

通用小型
SFL系列



SFL-1



SFL-1-2

主要参数

型 号	额 定	触点结构	动 作 自复位 交互	绝缘橡胶软线	动作力 (N)	内置开关	重量 (g)
SFL-1	DC30V 6A	1c	●	VCTF 3芯×0.75mm ² ×1m	19.6	V形微动开关	310
SFL-1H	DC30V 3A	1a	●	VCTF 2芯×0.75mm ² ×1m		S形微动开关	270
SFL-1-2	DC30V 6A	1c×2台	●	——		V形微动开关	2100

通用小型
SFVA系列




SFVA-1



SFVA-1-2

- SFL-1
继承了通用型SF-1的牢固结构进而小型化的一款产品。




- SFL-1H
将本公司独创研发的交互装置与S形微动开关组合起来的交互式脚踏开关。

●仅SFL-1H全高45

- SFL-1-2
将两台SFL-1组合起来的连动式脚踏开关。固定钢板的背面装有防滑橡胶垫。

通过端子台（T10-3P2个）与负载连接，因此客户须自备或另外购买绝缘橡胶软线。




主要构成材料

型 号	本体/保护套	回位弹簧	传动轴	密封螺帽	颜色/漆色
SFL-1	铝合金压铸	SWP (钢琴线)	SS400 (钢材)	聚醚树脂	金属色相当于R25-635*
SFL-1H					
SFL-1-2					


*参照（社）日本涂料工业会发行的R版涂料用标准色卡

- [通用参数]
- 绝缘电阻/DC500V 100MΩ以上
 - 耐电压/AC1500V/min
 - 使用环境周围温度/-5~40℃
 - 使用环境周围湿度/85%RH以下


- SFVA-1
薄形及背部踩踏的设计，扩大了脚踏面积，使作业的进行更加稳定。选择为固定的脚踏开关准备方便的固定金属零件。



●安装图（底部）



- SFVA-1-2
将两台SFVA-1组合起来的连动式脚踏开关。将2回路需要（2c）的引导线汇集成6心胶皮绝缘软线，使引导线的加工更加简便。



主要参数

型 号	额 定	触点结构	动 作 自复位 交互	绝缘橡胶软线	动作力 (N)	内置开关	重量 (g)
SFVA-1	DC30V 2A	1c	●	VCTF 3芯×0.75mm ² ×1m	29.4	V形微动开关	260
SFVA-1-2		1c×2台	●	VCTF 6芯×0.75mm ² ×1m		V形微动开关	1180


主要构成材料

型 号	本体/保护套	回位弹簧	传动轴	颜色/漆色
SFVA-1	铝合金压铸	SWP (钢琴线)	SS400 (钢材)	蓝色牛顿相当于R22-706*
SFVA-1-2				


- [通用参数]
- 绝缘电阻/DC500V 100MΩ以上
 - 耐电压/AC1500V/min
 - 使用环境周围温度/-5~40℃
 - 使用环境周围湿度/85%RH以下

*参照（社）日本涂料工业会发行的R版涂料用标准色卡

薄形袖珍
SFT系列




圆形袖珍
SFQ系列



●SFT-1
设计成八角形的超薄脚踏开关, 时尚简约。360°任何位置均可简便操作, 因而除用脚外, 也可用手、膝盖等身体各个部位进行操作。保护套有3种颜色选择。

●SFT-1-2
将两台SFT-1组合起来的2连动式脚踏开关。扩大了安装间隔, 操作更简便。




主要参数

型 号	额 定	触点结构	动作		绝缘橡胶软线	动作力(N)	内置开关	重量(g)
			自复位	交互				
SFT-1	DC30V 2A	1a	●		VCTFK2芯×0.75mm ² ×1.5m	14.7	S形微动开关	95
SFT-1-2	DC30V 2A	1a×2台	●		VCTF4芯×0.75mm ² ×2m			920

主要构成材料

型 号	本体/保护套	回位弹簧	底板	颜色/漆色
SFT-1	聚醚树脂	SUS (不锈钢)	无	象牙色、黑色、红色
SFT-1-2			专用基板	SW1: 红、SW2:黑

[通用参数]
●绝缘电阻/DC500V 100MΩ以上
●耐电压/AC1500V/min
●使用环境周围温度/-5~40℃
●使用环境周围湿度/85%RH以下



●SFQ-1
将圆形系列向小型化, 轻薄化改进的一个系列。360°任何位置均可简便操作, 因而除用脚外, 也可用手、膝盖等身体各个部位进行操作。材质方面采用ABS树脂, 具有良好的耐油, 耐热, 耐磨损, 耐老化等特性。保护套有6种颜色可供选择, 可通过颜色区别操作内容。

●关于型号 SFQ-1

保护套颜色/
●标准色:
□=黑 □=红
●特别定制色:
□=乳白 □=黄 □=蓝 □=绿

●SFQ-1-2、SFQ-1-3
分别是SFQ-1的2连动及3连动式脚踏开关。将引导线分别汇集集成4心(2连形)和6心(3连形)胶皮绝缘软线, 令引导线的加工更加简便。

主要参数




型 号	额 定	触点结构	动作		绝缘橡胶软线	动作力(N)	内置开关	重量(g)
			自复位	交互				
SFQ-1	DC30V 2A	1a	●		VCTF 2芯×0.75mm ² ×1.5m	8.8	V形微动开关	200
SFQ-1-2		1a×2	●		VCTF 4芯×0.75mm ² ×2m			1300
SFQ-1-3		1a×3	●		VCTF 6芯×0.75mm ² ×2m			1800

主要构成材料

型 号	本体/保护套	回位弹簧	底板	颜色/漆色
SFQ-1	ABS树脂	SUS (不锈钢)	SPCC (钢板)	黑、红 (标准) 乳白、黄、蓝、绿 (特别定制)
SFQ-1-2				右: 黑、左: 红 (标准)
SFQ-1-3				右: 黄 中: 红 左: 蓝 (标准)

[通用参数]
●绝缘电阻/DC500V 100MΩ以上
●耐电压/AC1500V/min
●使用环境周围温度/-5~40℃
●使用环境周围湿度/85%RH以下

低电压微少电流型



●关于型号 SFP-1

保护套颜色/
□=蓝 □=茶色



●SFP-1
SFP-1为超薄型脚踏开关。内置开关是将2个低电压微少电流用机械主开关并列连接起来, 提升了开关转换的信赖性, 实现了稳定的开闭功能。


主要构成材料

型 号	本体/ 保护套	回位 弹簧	传动轴	底板	颜色/漆色	
SFKS-1	聚碳酸酯树脂	SWP (钢琴线)	SS400 (钢材)	SPCC (钢板)	保护套: 灰 本体: 乳白	
SFOS-1	ABS树脂			-	SPCC (钢板)	黑, 红, 绿, 象牙色
SFOS-1-2						
SFVS-1	铝合金压铸	-	SPCC (钢板)			银牛顿 相当于R1-1004*
SFVS-1-2						
SFQS-1	ABS树脂			-	-	黑或红
SFUS-1	ABS树脂/乙酯 酸乙烯共聚物	SUS (不锈钢)	-	-	黑, 红 (标准) 灰, 黄, 蓝, 绿 (特别定制)	
SFTS-1	聚碳酸酯树脂	-	-	-	黑, 红, 象牙色	
SFP-1		SWP (钢琴线)	-	SPCC (钢板)	保护套: 茶色, 蓝 本体: 奶白色	


[通用参数]
●绝缘电阻/DC500V 100MΩ以上
●使用环境周围温度/-5~40℃
●使用环境周围湿度/85%RH以下

*参照 (社) 日本涂料工业会发行的R版涂料用标准色卡

产业用全保护套型
SFMS系列



SFMS-1



SFMS-1G

主要参数

型 号	额 定	触点结构	动作		绝缘橡胶软线	动作力(N)	内置开关	重量(g)
			自复位	交互				
SFMS-1	DC30V 3A	1c	●		VCTF 3芯×1.25mm ² ×1m	32.3	Z形微动开关	1500
SFMS-2	DC30V 3A	2c	●		VCTF 6芯×0.75mm ² ×1m			1600
SFMS-1G	DC30V 3A	1c	●		VCTF 3芯×1.25mm ² ×1m			1800
SFMS-1SG			●					1800

主要构成材料

型 号	本体/保护套	回位弹簧	传动轴	密封螺帽	颜色/漆色
SFMS-1	铝合金压铸	SWP (钢琴线)	SS400 (钢板)	聚醛树脂	金属色相当于 R25-635*
SFMS-2					
SFMS-1G					
SFMS-1SG					相当于R39-236*

*参照（社）日本涂料工业会发行的R版涂料用标准色卡

●SFMS-1
穿着安全靴也可进行踏板操作的一款产品。
踏板下设计了制动器，以防止过大力量施加在内置开关上。也可与SFMP-1，SFM-1进行替换。
另外，本体与保护套之间设计了起防尘功能的胶皮贴。


●SFMS-2
SFMS-1的2回路连接设计。触点为独立的2c触点结构，1c回路可分别用两种不同的回路进行连接。

●SFMS-1G
脚踏开关的前面安装了能够防止误操作的掀开式盖板的一款产品。
不开动机器时，只需将盖板盖上，就可以避免误踩踏板等情况的发生。

●SFMS-1SG
本公司独自开发的锁定装置，令踏板操作更安全。如脚没有伸到脚踏开关的紧里面，就不能进行踏板操作。

[通用参数]
●绝缘电阻/DC500V 100MΩ以上
●耐电压/AC1500V/min
●使用环境周围温度/-5~40℃
●使用环境周围湿度/85%RH以下

产业用无保护套型
SFMP系列



SFMP-1

●SFMP-1
将SFMP-1的半保护套取下的一款设计。

●SFMP-2
SFMP-1的2回路连接设计。

主要参数

型号	额定	触点结构	动作		绝缘橡胶软线	动作力(N)	内置开关	重量(g)
			自复位	交互				
SFMP-1	DC30V 3A	1c	●		VCTF3 芯×1.25mm ² ×1m	32.3	Z形微动开关	880
SFMP-2	DC30V 3A	2c	●		VCTF6 芯×0.75mm ² ×1m			970

主要构成材料

型 号	本体/保护套	回位弹簧	传动轴	密封螺帽	颜色/漆色	[通用参数] ●绝缘电阻/DC500V 100MΩ以上 ●耐电压/AC1500V/min ●使用环境周围温度/-5~40℃ ●使用环境周围湿度/85%RH以下
SFMP-1	铝合金压铸	SWP (钢琴线)	SS400 (钢板)	聚醛树脂	金属色相当于 R25-635*	
SFMP-2						

*参照（社）日本涂料工业会发行的R版涂料用标准色卡

产业用半保护套型
SFM系列




SFM-1

●SFM-1
内置开关使用了Z形微动开关，适用于中负荷高频度，具有寿命长，精度高的特点。

●SFM-2
SFM-1的2回路连接设计。

●SFM-1HN
最适宜连续通电作业的交互式通用脚踏开关。内置Z形微动开关，具有寿命长，精度高的特点。



●外形尺寸与SFM-1系列相同。

主要参数

型 号	额 定	触点结构	动作		绝缘橡胶软线	动作力(N)	内置开关	重量(g)
			自复位	交互				
SFM-1	DC30V 3A	1c	●		VCTF 3芯×1.25mm ² ×1m	32.3	Z形微动开关	1100
SFM-2	DC30V 3A	2c	●		VCTF 6芯×0.75mm ² ×1m			1200
SFM-1HN	DC30V 3A	1a		●	VCTF 2芯×0.75mm ² ×1m			1100

主要构成材料

型 号	本体/ 保护套	回位 弹簧	底板	密封 螺帽	颜色/ 漆色	[通用参数] ●绝缘电阻/DC500V 100MΩ以上 ●耐电压/AC1500V/min ●使用环境周围温度/-5~40℃ ●使用环境周围湿度/85%RH以下
SFM-1	铝合金 压铸	SWP (钢琴线)	SS400 (钢板)	聚醛 树脂	金属色相当于 R25-635*	
SFM-2						
SFM-1HN						

*参照（社）日本涂料工业会发行的R版涂料用标准色卡

产业用3档位脚踏开关型



(图片是SFM-2TP型)

SFM□-2TP系列



SFMS-2TP
带有全面覆盖



SFMS-2TPG
带有全面覆盖护具



SFMP-2TP
无覆盖



SFM-2TP
带有半覆盖

主要规格

形 式	额定 (电阻负荷)	接点构成	动作	厚橡胶软电缆	动作力量 (N)	内置开关	重量 (g)	保护结构	适用规格
			瞬时						
SFMS-2TPG	AC125V 1A 最小适用负荷 DC24V 4mA	2a 启动开关动作: 操作时 OFF—ON—OFF	●	CE、UL AWG19×5芯×3m	约10N 分阶段结构动作力量 196N±15N(发货时) (从顶端起算30mm)	启动开关 UL、cUL、TUV、 CE标记 认证取得产品	2500	IP54	EN60947-5-1
SFMS-2TP			●				2100		
SFM-2TP			●				1700		
SFMP-2TP			●				1500		

主要构成材料

形 式	主机/覆盖	复位弹簧	轴	颜色/涂装色彩
SFMS-2TPG	铝合金压铸	SUS (不锈钢)	SUS (不锈钢)	主机与覆盖: 橙色 (相当于R39-236*) 踏板: 黑色 (相当于N-1.0*)
SFMS-2TP				
SFM-2TP				
SFMP-2TP				

*(社团法人)根据日本涂料工业会发行R版涂料用标准色样本

- 【共同规格】
- 绝缘电阻/DC500V 100MΩ以上
 - 耐电压/AC2000V/min
 - 使用周围温度/－5～40℃
 - 使用周围湿度/85%RH以下


这是3档位式脚踏开关型, 在作业中发生紧急情况时, 能够支持迅速的停止动作。

关于本装置是“OFF-ON-OFF” 3档位脚踏开关, 是根据人类工学设计的, 即便是强力踩踏时, 也能够让输出处于OFF档位, 并准确地进行停止动作。
其结构由以下内容构成。

- 启动开关: 将踏板踏至第2段位 (档位3) 时, 接电处于OFF档位, 在离开踏板, 恢复到档位1的期间内, 该结构也能维持OFF状态。
- 单一故障对策: 由于是独立2电路接点 (2a), 通过使用不一致检测电路, 能够实施双重安全对策。
- 直接开路动作结构: 即便是在内置开关本身发生接点溶着, 该结构也可以强行让接点分离。
- 保护结构IP54

在主机中内置本公司独立开发的分阶段结构, 组合了特殊环圈和弹簧!

- 在第1段位 (档位2) 上的通常操作踏板停止感触较为明显, 能够防止因误操作导致的停止障碍。
- 如果从第1段位开始, 进一步施加规定以上的负重, 可以获得明显的点击触感, 能够确认到第2段位 (档位3) 的启动开关检测档位的到达程度, 同时让准确的停止动作得到实现。




请不要在这种场所使用。

在踏下脚踏板的时候, 机械最适合动作用途


- 冲床制动器的下降命令
- 高处作业车 (建设机械) 的升降指令
- 点焊接机械的加压指令
- 断切机械的加压指令等




动作说明




●SFMS-2TPG





●SFMS-2TP



●SFM-2TP



●SFMP-2TP



2TP用 接线图

付锁定结构的产业用带有全面覆盖型



是为防止因外部冲击及高处降落物而导致的脚踏开关误动作, 付锁定机结构的产业用带有全面覆盖脚踏开关。

主要用途
●NC车床、剪床设备、冲压设备、激光设备等

SFG系列



SFG-1SG3 / SFG-2SG3



SFG-2DSG3



SFG-1SG5



SFG-15 (无锁定结构)

主要规格

形 式	额定 (电阻负荷)	接点构成	动 作 瞬 时	厚橡胶软电缆	动作力量 (N)	内置开关	重量 (g)	保护结构	适用规格
SFG-1SG3	AC250V 3A DC24V 1mA	1a-1b	●	——	27	内置限位开关用 基本型开关	1770	IP66	EN60947-5-1
SFG-2SG3		1a-1b×2	●	——	27		1835		
SFG-2DSG3		1a-1b×2	●	——	第1段位 40 第2段位 125		1850		
SFG-1SG5	AC250V 10A DC24V 1mA	1c	●	VCTF 3心×1.25mm ² ×2m	27		2000	IP47	——
SFG-15		1c	●		40		1900		

主要构成材料

形 式	主机/踏板	复位弹簧	轴	脚踏板	颜色/涂装色彩
SFG-1SG3	铝合金压铸	SUS (不锈钢)	SUS (不锈钢)	ZAM	2.5YR/13 相当于N-2.5
SFG-2SG3					
SFG-2DSG3					
SFG-1SG5					
SFG-15				——	相当于 R25-635*


* (社团法人) 根据日本涂料工业会发行R版涂料用标准色样本

- 【共同规格】
- 绝缘电阻 / DC500V 100MΩ以上
 - 耐电压 / AC2000V/min
 - 使用周围温度 / -5~65℃
(※SFG-1SG5、SFG-15是-5~40℃)
 - 使用周围湿度 / 85%RH以下

动作说明



采用锁定结构




可以联结




形式的说明

SFG-□SG□	系列名称	1 带有防滑橡胶	2 海外标准CE	4 带有电缆
		(标记带有上述附属品的合计数值)		
		(例)		
		1+2=3 带有防滑件/海外标准CE		
		1+4=5 带有防滑件/带有电缆		
		SG 带有锁定结构		
		无 无锁定结构		
		1 带有1电路		
		2 带有2电路		
		2D 2段位踏入		







接线图



防水型



- SFA系列
- 防水设计，即使洒水或消毒液也可放心使用。
- 无轴式的洗炼设计最适宜医疗环境。
- 长时间操作也无疲劳感的结构设计。
- 可对应搭载按钮开关。（※）
- 线缆可从背面伸出。（※）
- 保护构造IP×7
- （※）请咨询最近的营业所。
- SFKB-2DW注意，
- 2档位踩踏设计，最适合用做2段位动作开关。
- 防水设计，重视适应周围环境。
- 追求良好操作性能的背部踩踏设计。
- SFA-2W不是CE标志认证产品。



主要参数

型 号	额 定	触点结构	动作		绝缘橡胶软线	动作力(N)	内置开关	重量(g)
			自复位	交互				
SFA-1W	标准额定 DC5~30V100mA (抵抗负荷) 微少额定 DC6V 5mA (抵抗负荷) DC12V 2mA (抵抗负荷) DC24V 1mA (抵抗负荷)	1a	●		CE、UL 2芯×0.5mm ² ×3m	9.8	防水型S形微动开关IP67	510
SFA-2W		2a	●		CE、UL 4芯×0.5mm ² ×3m			600
SFA-1W-2		1a×2台	●					960

主要构成材料

型号	本体/保护套	回位弹簧	传动轴	底板	颜色/漆色
SFA-1W	PTB树脂	SUS (不锈钢)	-	SUS304	踏板: 蓝色 (相当于10B7/6*) 基座: 象牙色 (相当于5Y9.3/1.1*)
SFA-2W			-		
SFA-1W-2			-		


*参照 (社) 日本涂料工业会发行的R版涂料用标准色卡

防水型



- SF-1W、SFU-1W
SFKF-1W、SFMS-1W、
SFM-1W、SFMP-1W、
SFQ-1W

内置开关使用防水型保护级别IEC规格IP-67为基准的V形微动开关。
SFQ-1W不适用于有粉尘，泥土等异物较多的环境（相当于IP20）
关于使用环境请咨询。



主要参数

型号	额定	触点结构	动作 自复位	绝缘橡胶软线	动作力(N)	内置开关	外形尺寸	重量(g)
SF-1W	DC30V 1A	1c	●	VCFT 3芯×0.75mm ² ×3m	24.1	防水型V形微 动开关镀金贴 合触点	与SF-1相同	640
SFU-1W			●	VCFT 3芯×0.75mm ² ×2m	11.7		与SFU-1相同	390
SFKF-1W			●		9.8		与SFKF-1相同	330
SFMS-1W			●	VCFT 3芯×0.75mm ² ×3m	28.4		与SFMS-1相同	1600
SFM-1W			●				与SFM-1相同	1200
SFMP-1W			●				与SFMP-1相同	980
SFQ-1W		1a	●	VCFT 2芯×0.75mm ² ×2m	8.8	防水型V形微 动开关镀金贴 合IP67	与SFQ-1相同	240
SFKB-2DW		1a×2台	●	MVVS 4芯×0.5mm ² ×1.5m	1段位15N以上 2段位30N以上			320

主要构成材料

型号	本体/保护套	回位弹簧	传动轴	密封螺帽	底板	颜色/漆色
SF-1W	铝合金压铸	SUS (不锈钢)	SUS (不锈钢)	聚醚树脂	-	蓝色牛顿 相当于R22-706*
SFU-1W	ABS树脂/乙烯-醋酸乙烯共聚物		-	-	黄铜镀镍	灰
SFKF-1W	ABS树脂	SWP (钢琴线)	SS400 (钢材)	-	SPCC (钢板)	黑
SFMS-1W	铝合金压铸	SUS (不锈钢)	SUS (不锈钢)	聚醚树脂	-	蓝色牛顿 相当于R22-706*
SFM-1W			-	-	SPCC (钢板)	黑或红
SFMP-1W			-	-	SPCC (钢板)	黑或红
SFQ-1W	ABS树脂	SWP(钢琴线)	SS400(钢材)	-	SPCC	保护套: 灰色 本体: 灰色 (相当于N-8.5)
SFKB-2DW	ABS树脂		SS400(钢材)	-	SPCC	

*参照 (社) 日本涂料工业会发行的R版涂料用标准色卡

- [通用参数]
- 绝缘电阻/DC500V 100MΩ以上
 - 耐电压/AC1500V/min
(SFKB-2DW是AC500V/min)
 - 使用环境周围温度/-5~40℃
(SFU-1W是0~40℃)
 - 使用环境周围湿度/85%RH以下

■关于SI单位体系

从1999年10月1日起, 根据新计量法, 使用单位有所变更。本说明书中的动作力按照以下的换算以SI单位标记。


1N (牛顿)
(SI单位)

=0.102kgf
(以往使用的单位)

■脚踏开关各部分名称及用语说明

- 瞬时型
踩下保护套或踏板时, 内置开关开/闭, 松开则立即回位至原来状态。
- 交互型
踩下保护套或踏板时, 内置开关开/闭, 松开后也保持该状态。当再次踩下保护套或踏板时才回归到原来状态。门锁型。
- 额定电压
额定电流下使用的电压。使用电压不可超过该电压值。
- 额定电流
不开/闭开关, 能够持续通电的电流。使用电流不可超过该电流值。
(请参照第1页“脚踏开关的正确选择方法, 使用方法”)

各部分名称



参考资料			
■绝缘橡胶软线外径			
选择连接线时以备参考。			
型 号	断面积 (mm²)	芯 数	外径 (mm)
VCTF	0.30	2	ø5.0
	0.75	2	ø6.6
	0.75	3	ø7.0
	0.75	6	ø8.9
	1.25	3	ø7.8
VCTF 36SB	0.75	2	ø7.3
	0.75	3	ø7.7
VCT	1.25	3	ø10.5
CE-362	0.5	2	ø6.2
	0.5	4	ø7.1

■使用本公司产品时

【免责声明】

●关于使用本公司产品所获得的利益或导致的损失, 本公司不承担任何责任。

【保修期】

●产品的保修期为客户在自己指定场所购买后的一年。

【保修范围】

●上述保修期间, 因客户一方的责任发生故障时, 机器故障部分的更换或修理费用由顾客自行承担。
但, 以下情况不属于保修范围。

①使用者的不当操作或使用

②由于购买后的运输, 移动中发生的掉落冲击等导致的故障或损坏

③故障的原因由本产品以外的事由所引起的场合

④地震, 火灾, 水灾, 以及其他天灾等引起的故障或损坏

⑤由于违反本说明书或产品附带的注意事项中说明的事项而引起的故障或损坏

⑥非本公司而对产品进行分解, 改造等

⑦在日本以外使用的场合

另外, 这里所说的保修是对产品本身的保修, 不包括由于产品的故障而引起的其他损害。

■购买时的注意事项

本公司的目录, 规格说明书以及估价单, 合同等如无特别标示, 均表示在承认一般事项条款的基础上进行订购。

本公司致力于以卓越的技术保证产品的信赖性以及品质进行生产和销售。一旦发生问题, 按照“使用本公司产品时”的各项说明在同客户沟通的基础上进行处理。

此外, 关于交付, 本公司努力保证客户尽早验收产品, 同时在验收前, 也请充分注意产品的管理与保养。

21

SOLENOID

产业支持力

电磁铁系列

振动

- 振动器
- 泵
- 分包机

弹

- 弹子机
- 检验线
- 足球游戏

打

- 肩膀敲打器
- 压碎器
- 打击乐器

停止

- 防止落下装置
- 置传输-制动器
- 上锁

开关

- 错字
- 阀门
- 空调用减振器


推拉

- 刹车
- 供给装置
- 戳子

21

安全与信赖

研制开发自动控制零件60多年，按照市场需求开发AD・DC电磁铁，各种端子台，独特的电磁机器等零件产品商品化，切实提高了原有万全管理的质量和可靠性，稳定供给，为产业界的自动化，节省劳力化作贡献。



所谓电磁铁

所谓电磁铁是将电能转换成直线运动的机械能的转换器。将固定铁心以线圈励磁，插棒型或圆柱型的可动铁心即具有在其中运动的功能。电磁铁分为AC和DC两种不同的种类。


由于可以简单又经济地完成自动化中所需的基本功能，如拉，推，停止，击打，弯曲等动作，因此电磁铁作为成本低廉的零部件不仅在产业上，也广泛地被应用于生活，办公，家电，自动售货机等各种领域中。

AC、DC电磁铁的区别

AC电磁铁是以AC电源为驱动主体，可动铁芯主要使用插棒型铁芯。插棒型铁芯是将硅钢片冲压，积层后用铆钉固定加工而成，因此线圈具有抗冲击，耐热，耐磨损等性能。


DC电磁铁是以DC电源为驱动主体，可动铁芯主要使用圆柱型铁芯。作为磁性材料，外框架及可动铁芯等通常使用冷压延钢板，快削棒或圆钢等。

●AC电磁铁



插棒型

●DC电磁铁



框架型


电磁铁的用语说明

- 电磁铁
给交流或直流的励磁线圈（以下简称线圈）通电后，通过可动铁芯的运动，将电磁能转换为机械运动的插棒型电磁石。
- 额定冲程
电磁铁推动的可动铁芯的移动距离。
- 额定吸引力
施加额定电压时，到额定冲程位置的全部冲程中的最小吸引力。
- 额定消耗电量
施加额定电压，可动铁芯吸附在固定贴心的状态下，由线圈抵抗所消耗的电量。
- 保持力
施加额定电压时，将可动铁芯保持在吸附固定铁心的位置而不脱离的最大负荷荷重。
- 保持电流
施加额定电压时，将可动铁芯保持在吸附固定铁心的位置的励磁电流。
- 起动电流
施加额定电压时，将可动铁芯保持在额定冲程位置的励磁电流。
- 固定铁芯
形成电导管的电磁回路的铁芯的固定部分。
- 可动铁芯
被固定铁心所吸附的铁芯。又称插棒。
- 连续额定
在指定条件下连续使用时，不超过规定的温度上升限制，也不偏离其他限制的额定。
- 短时间额定
从冷状态开始，在指定条件下短时间使用时，不超过规定的温度上升限制，也不偏离其他限制的额定。
- 通电率（DUTY）
电导管的动作时间与休止时间的合计（1周期）中动作时间所占的比率。根据下列公式计算。


$$\text{通电率 (DUTY)} = \frac{\text{动作时间}}{\text{动作时间} + \text{休止时间} = 1 \text{ 周期}} \times (100\%)$$

电磁铁的应用事例


- 制动器应用
- 将直线运动转换成旋转运动的方法



- 部件传送装置（供给装置）
（※SA-4402，SA-51级别以上的应用）



- 印字及打孔的应用
（※SA-4402，SA-51级别以上的应用）



AC 电磁铁

AC 电磁铁的种类分为将硅钢片积层成型的插棒型和使用冷压延钢板的框架型两种。

吸引力从 2.9N(0.3kgf)～117.6N(12kgf), 冲程从 10mm ～40mm 的各种组合分为三十多种标准类型。

■特长

出色的耐磨损性能, 无导轨结构
插棒导轨是通过尼龙树脂成型使之与线圈轴一体化的结构, 因此在电子, 机械性能方面大幅度提高, 是值得信赖的高品质产品。

寿命长的产品
电磁铁作为重要的功能零部件对于装置电磁铁的机器性能起决定性作用。


本公司为延长电磁铁的使用寿命, 一直致力于生产技术的提高, 现在开发出能够使用 100 万次以上的长寿产品(关于产品寿命请咨询本公司)。

线圈的绝缘性能卓越
以本公司独自开发的生产工艺进行线圈的铸模加工, 通过树脂成型(相当于 B 种绝缘), 玻璃胶带处理(相当于 A 种绝缘)等实现了卓越的耐热, 防水, 耐油污, 抗冲击等性能。

种类丰富, 用途广泛
从吸引力 2.9N(0.3kgf)到 117.6N(12kgf)根据不同功能共分为 30 多种标准类型, 为各种行业实现省力, 自动化提供了多样的选择。

安装简便
水平安装, 垂直安装, 双面安装等, 设计在固定用侧板上的安装孔令安装简易方便。


用途不同的两种类型



通电后, 插棒被牵引, 因此在另一侧(阻挡橡胶侧)进行按压动作。同时进行牵引方向和按压方向, 因此称作两用型。


※电磁铁的基本动作是通电后, 插棒被吸入到线圈中, 附着在固定铁芯上。
除一部分产品外, 插棒不会自动复位, 因此, 须使用螺帽等令其回到原来位置。
※SA-3702,SA-33 级别以下的两用型的阻挡橡胶主要用作防止插棒(可动铁心)脱落。

AC 电磁铁的构造



上图是本公司生产的插棒型电磁铁的一般结构。将线圈插入固定铁芯的内部, 可动铁心在其中运动。


将线圈通电后, 线圈中心产生磁力, 可动铁心被吸引, 移动到附着在固定铁心的位置, 然后推动外部的机械运动。此时的力为吸引力, 而应用该吸引力的机制则成为自动化, 省力化的原理。



AC 电磁铁

其他注意事项与说明

请使用适当的负载。
决定电磁铁的吸引力时,
1. 全冲程的吸引力必须超过负载。
2. 需要考虑电源电压的变动。
(图 1)



如冲程过大或吸引力不足, 可动铁芯不能够被完全吸引, 可能导致电磁铁的烧损。

不要超过额定冲程使用。另外, 考虑到电压的变动, 以在额定电压的 85%(产品不同, 也有 90% 的场合)的电压下的 吸引力特性为参考, 选择使用电磁铁。

在额定吸引力的 30% 以下的负荷下使用会加快电磁铁的损坏。

在图 1 中, 由于额定电压 85% 的电压下的吸引力会超过负荷 B 到额定冲程位置, 因此负荷 B 在全冲程中均可使用, 但是, 比负荷 B 更重的负荷 A 仅在比额定冲程小的冲程下才可使用。

关于电磁铁的安装

电磁铁的安装可相对于可动铁心的运动方向进行垂直方向, 水平方向的任意安装。电磁铁的动作会产生较大的冲击力, 进行多次往复运动。如安装不妥善, 在使用中安装部分有可能“松脱”或“滑动”, 导致意外故障或噪音的产生。

■固定铁芯的安装

1. 安装时请使用符合电磁铁的安装孔大小的螺钉, 螺栓。
2. 请使用具有防止松动功能的螺帽和带齿垫圈来固定。
3. 安装时请注意必须达到在吸引时可动铁心能够紧密附着在固定铁心上。如两个铁芯无法附着, 线圈中会有巨大的电流通过, 可能会烧坏线圈。

■与负荷的连接

请遵守以下注意事项。

1. 负荷必须在可动铁芯的中心轴线上运动, 从横向, 斜向不会对可动铁芯施与外力。如有外力从横向, 斜向影响到可动铁芯, 则可能缩短其使用寿命或在动作时产生巨大的噪音。
2. 可动铁芯与固定铁心在吸引时必须紧密附着。
3. 与负载连接所使用的销子必须符合可动铁心的负载连接孔的大小。连接销与连接孔之间如果卡搭作响, 则会缩短电磁铁的寿命。

■两用型的安装

请注意以下事项。

1. 使用两用型的 PUSH 一侧(阻挡橡胶一侧)时, 可动铁心吸附面与负载的作用点会大大分离, 因此与 PULL 一侧相比, 向横向, 斜向动作会产生巨大的噪音。
2. 两用型电磁铁的阻挡橡胶能够防止由日常不当使用而造成的脱落, 因此当复位时的负载直接作用于阻挡橡胶时, 或使用次数过多时, 须另外设置阻挡器, 以防止阻挡橡胶直接碰到固定铁芯。

关于外部磁力回路

■请考虑断路方法

电磁铁是由于电流通过线圈而产生磁力, 而又通过磁力回路使插棒运动。因此, 当安装板, 负荷连接部分, 阻挡器, 外套等均由磁性材料构成时, 就会形成外部磁力回路, 造成开始吸引的有效磁力束减少, 吸引力大幅降低。

此时, 须在一部分部件中使用非磁性材料, 或设置空隙(2mm 以上)以防止磁力回路的形成。

电磁铁的保养

请随时检查吸附面上是否有脏物或灰尘附着。

吸附面上有脏物或灰尘附着会导致噪音的产生。即使微小的异物也会产生巨大的噪音或发生烧坏线圈等情况。另外, 如果吸附面上沾上油, 油脂, 水等, 则会造成可动铁心的复位不良, 使用中如发现异常噪音或可动铁心的复位不良, 请检查吸附面。

过电流保护方法

负载增大, 吸附面上存在异物时, 可动铁心与固定铁芯不能紧密附着, 则线圈中会流过大电流, 继而可能烧损线圈。为防止该种情况发生, 推荐使用过电流保护继电器。请参考所使用的电磁铁的起动电流来选择继电器。

关于绝缘种类

绝缘种类	温度 °C
Y 类	90
A 类	105
E 类	120
B 类	130
F 类	155

AC电磁铁产品一览表

■SA系列

型 号	运 转 方 式		额定 冲程 (mm)	额定 吸引力 N(kgf)	额定 电压 (V)	额定 周波值 (Hz)	绝缘 种类	绝缘 电阻	耐 电压	线圈温 度上升	可动铁芯 重量 (g)	总重量(g)				
	两 用 型	牵 引 型														
SA-992	 SA-992	 SA-991	10	4.9 (0.5)	A C 1 1 0 或 A C 2 2 0	50 / 60 共用 (两根引导)	相当于B种绝缘	D C 5 0 0 V 5 0 M Ω 以上	A C 1 5 0 0 V 一分钟	8 5 ℃ 以下	65	205				
SA-991				60							195					
SA-1092	 SA-1092	 SA-1091		5.8 (0.6)							73	235				
SA-1091				68							225					
SA-1192	 SA-1192	 SA-1191		7.8 (0.8)							96	295				
SA-1191				91							285					
SA-2402	 SA-2402	 SA-2401	15	9.8 (1.0)				A C 1 1 0 或 A C 2 2 0	50 / 60 共用 (两根引导)		相当于B种绝缘	D C 5 0 0 V 1 0 0 M Ω 以上	A C 2 0 0 0 V 1 分钟	8 5 ℃ 以下	100	360
SA-2401				95											350	
SA-2502	 SA-2502	 SA-2501		14.7 (1.5)											125	430
SA-2501				120											420	
SA-2602	 SA-2602	 SA-2601		19.6 (2.0)											150	490
SA-2601				145											480	
SA-3002	 SA-3002	 SA-3001	20	29.4 (3.0)	A C 1 1 0 或 A C 2 2 0	50 或 60 (三根引导)	相当于B种绝缘			D C 5 0 0 V 1 0 0 M Ω 以上		A C 2 0 0 0 V 1 分钟	8 5 ℃ 以下		225	760
SA-3001				215											750	
SA-3502	 SA-3502	 SA-3501		29.4 (3.0)											295	1015
SA-3501				285											1000	
SA-3602	 SA-3602	 SA-3601		39.2 (4.0)											350	1175
SA-3601				340											1150	
SA-3702	 SA-3702	 SA-3701	30	49.0 (5.0)				A C 1 1 0 或 A C 2 2 0	50 或 60 (三根引导)	相当于B种绝缘	D C 5 0 0 V 1 0 0 M Ω 以上	A C 2 0 0 0 V 1 分钟		8 5 ℃ 以下	405	1315
SA-3701				395											1280	
SA-4402	 SA-4402	 SA-4401		49.0 (5.0)											580	2130
SA-4401				555											2080	
SA-4502	 SA-4502	 SA-4501		58.8 (6.0)											745	2650
SA-4501				710											2580	
SA-4602	 SA-4602	 SA-4601	78.4 (8.0)	910	3250											
SA-4601				880	3180											

※线圈温度上升值为使用额定电压时的数值。※试验条件与判定基准依照JISC4552

※RoHS对应产品

■SA系列

型 号	运 转 方 式		额定 冲程 (mm)	额定 吸引力 N(kgf)	额定 电压 (V)	额定 周波值 (Hz)	绝缘 种类	绝缘 电阻	耐电压	线圈温度上升	可动铁芯 重量 (g)	总重量(g)	
	两 用 型	牵 引 型											
SA-21	 SA-21		10	9.8 (1.0)	A C 1 1 0 或 A C 2 2 0	50 / 60 共用 (两根引导)	相当于B种绝缘	D C 5 0 0 V 5 0 M Ω 以上	A C 1 5 0 0 V 1 分钟	8 5 °C 以下	122	430	
SA-32	 SA-32		15	29.4 (3.0)		50 或 60 (三根引导)					相当于A种绝缘	350	1150
SA-33	 SA-33			49.0 (5.0)								450	1450
SA-51	 SA-51		40	98.0 (10.0)			相当于B种绝缘			920		3150	
SA-52	 SA-52					1280				4400			
SA-55	 SA-55					1280				4400			
SA-56	 SA-56					1480				5160			
SAL-02	 SAL-02		10	2.9 (0.3)		50 / 60 共用 (两根引导)	相当于A种绝缘			(1分钟 额定) 65°C以下	18	81	
SAL-03	 SAL-03			4.9 (0.5)							22	115	

※线圈温度上升值为使用额定电压时的数值。※试验条件与判定基准依照JISC4552

※RoHS对应产品

高吸引力静音AC电磁铁

■SSAB系列

型 号	运 转 方 式		额定 冲程 (mm)	额定 吸引力 N(kgf)	额定 电压 (V)	励磁 电流 (AC)	额定 周波值 (Hz)	连续 通电 时间	通电 额定 (通电率)	绝缘 种类	绝缘 电阻	耐电压	安装 方向	引导线 颜色	总重量 (g)														
	两 用 型	牵 引 型																											
SSAB-1602	 SSAB-1602	 SSAB-1601	20	16.6 (1.7)	A C 1 0 0 或 A C 2 0 0	0.9A (100V) 或 0.45A (200V)	50 / 60 共用	3 分 钟 以 内	1/8	相 当 于 E 种 绝 缘	D C 5 0 0 V 1 0 0 M Ω 以 上	A C 1 5 0 0 V 1 分 钟	水 平 或 垂 直	A C 1 0 0 V 蓝 — 蓝 / A C 2 0 0 V 红 — 红	610														
SSAB-1601				19.6 (2)											600														
SSAB-1802	 SSAB-1802	 SSAB-1801	25	19.6 (2)		1.1A (100V) 或 0.55A (200V)		7 分 钟 以 内	1/6												935								
SSAB-1801				24.5 (2.5)																	920								
SSAB-2002	 SSAB-2002	 SSAB-2001	30	29.4 (3)		1.3A (100V) 或 0.65A (200V)																							1720
SSAB-2001				36.7 (3.74)																									1700

※线圈温度上升值为使用额定电压时的数值。※试验条件与判定基准依照JISC4552

※RoHS对应产品

主要构成材料一览表

■AC电磁铁SA系列


型 号	SA-992	SA-1092	SA-1192	SA-2402	SA-2502	SA-2602	SA-3002	SA-3502	SA-3602	SA-3702	SA-4402
	SA-991	SA-1091	SA-1191	SA-2401	SA-2501	SA-2601	SA-3001	SA-3501	SA-3601	SA-3701	SA-4401
通电时间	连 续 额 定										
可动铁心	冷压延硅钢板										
固定・可动侧板	冷 压 延 钢 板										
插棒导轨	与线圈轴一体化的尼龙树脂										
线圈绝缘	含环氧聚酯绝缘胶带处理（白色）			树脂铸型加工							
线圈	聚酯铜线										
引导线	耐热乙烯电线（UL-1015）										
表面处理	黑色电涂层										
引导线颜色	110V-蓝/220V-红							110V-蓝/220V-红/50Hz-黄/60Hz-灰			

型 号	SA-4502	SA-4602	SA-21	SA-32	SA-33	SA-51	SA-52	SA-55	SA-56	SAL-02	SAL-03
	SA-4501	SA-4601									
通电时间	连续额定									1分钟额定	
可动铁心	冷压延硅钢板									一般结构用压延钢板	
固定・可动侧板	冷压延钢板									一般结构用压延钢板	
插棒导轨	与线圈轴一体化的 尼龙树脂		黄铜・尼龙树脂成型品							与线圈轴一体化的 尼龙树脂	
线圈绝缘	树脂铸型加工		环氧含浸聚酯绝缘胶带处理(白色)			玻璃胶带卷浸漆处理		树脂铸型加工		乙酸胶带处理	
线圈	聚酯铜线										
引导线	耐热乙烯电线 (UL-1015)									耐热乙烯电线 (UL-1007)	
表面处理	黑色电涂层									络酸盐镀层处理 (Ep-Fe/Zn 5/CM2 C)	
引导线颜色	110V-绿, 220V-黑, 50Hz-黄, 60Hz-灰									100V-蓝/200V-红	

■静音AC电磁铁SSAB系列


型 号	SSAB-1602 SSAB-1601	SSAB-1802 SSAB-1801	SSAB-2002 SSAB-2001
可动铁心	SUM(快削钢钢材)		
固定铁心	SUM(快削钢钢材)		
线圈绝缘	树脂充填		
线圈	聚酯铜线		
线圈轴	含玻璃P.B.T		
表面处理	本体/络酸盐镀层处理（Ep-Fe/Zn 5/CM2 C） 可动铁心/氟化树脂涂层处理		
管	STKM(机械用构造钢管)		
安装台	冷压延钢板		
引导线	耐热乙烯电线（UL-1007）		
引导线颜色	100V-蓝，200V-红		
O环	NBR		

◎引导线的连接方法



注意 (3根引导线的场合)
不要在50Hz（黄色）-60Hz（灰色）线断路的情况下使用。
会导致线圈烧损。

AC电磁铁




●两用型（PUSH-PULL） ●牵引型（PULL）


●NP：机型标示牌 ●VP：电压标示牌

SA-992
(两用型)
SA-991
(牵引型)

(图为SA-992)



■吸引力特性・电流特性




■电流值


型 号	电压 AC (V)	起动 电流 (A)	保持 电流 (A)	额定吸引力	
				额定冲程	
SA-992	110	0.8	0.12	4.9N(0.5kgf) /10mm	
	220	0.45	0.07		
SA-991	110	0.8	0.12	4.9N(0.5kgf) /10mm	
	220	0.45	0.07		

SA-1092
(两用型)
SA-1091
(牵引型)

(图为SA-1092)



■吸引力特性・电流特性




■电流值


型 号	电压 AC (V)	起动 电流 (A)	保持 电流 (A)	额定吸引力	
				额定冲程	
SA-1092	110	1.1	0.16	5.8N(0.6kgf) /10mm	
	220	0.6	0.1		
SA-1091	110	1.1	0.16	5.8N(0.6kgf) /10mm	
	220	0.6	0.1		

SA-1192
(两用型)
SA-1191
(牵引型)

(图为SA-1192)




■吸引力特性・电流特性





■电流值

型 号	电压 AC (V)	起动 电流 (A)	保持 电流 (A)	额定吸引力	
				额定冲程	
SA-1192	110	1.3	0.18	7.8N(0.8kgf) /10mm	
	220	0.7	0.1		
SA-1191	110	1.3	0.18	7.8N(0.8kgf) /10mm	
	220	0.7	0.1		

AC电磁铁





SA-2402
(两用型)
SA-2401
(牵引型)



■电流值

型 号	电压 AC (V)	起动 电流 (A)	保持 电流 (A)	额定吸引力 额定冲程
SA-2402	110	2.1	0.30	9.8N(1.0kgf) /15mm
	220	1.1	0.12	
SA-2401	110	2.1	0.30	
	220	1.1	0.12	



SA-3002
(两用型)
SA-3001
(牵引型)



■电流值

型 号	电压 AC (V)	起动 电流 (A)	保持 电流 (A)	额定吸引力 额定冲程
SA-3002	110	5.8	0.52	29.4N(3.0kgf) /20mm
	220	2.9	0.25	
SA-3001	110	5.8	0.52	
	220	2.9	0.25	



SA-2502
(两用型)
SA-2501
(牵引型)



■电流值

型 号	电压 AC (V)	起动 电流 (A)	保持 电流 (A)	额定吸引力 额定冲程
SA-2502	110	3.1	0.35	14.7N(1.5kgf) /15mm
	220	1.4	0.17	
SA-2501	110	3.1	0.35	
	220	1.4	0.17	



SA-3502
(两用型)
SA-3501
(牵引型)



■电流值

型 号	电压 AC (V)	起动 电流 (A)	保持 电流 (A)	额定吸引力 额定冲程
SA-3502	110	8.0	0.6	29.4N(3.0kgf) /20mm
	220	4.0	0.33	
SA-3501	110	8.0	0.6	
	220	4.0	0.33	



SA-2602
(两用型)
SA-2601
(牵引型)



■电流值

型 号	电压 AC (V)	起动 电流 (A)	保持 电流 (A)	额定吸引力 额定冲程
SA-2602	110	4.0	0.4	19.6N(2.0kgf) /15mm
	220	2.0	0.2	
SA-2601	110	4.0	0.4	
	220	2.0	0.2	

SA-3602
(两用型)
SA-3601
(牵引型)



■电流值

型 号	电压 AC (V)	起动 电流 (A)	保持 电流 (A)	额定吸引力 额定冲程
SA-2602	110	9.6	0.8	39.2N(4.0kgf) /20mm
	220	4.5	0.4	
SA-2601	110	9.6	0.8	
	220	4.5	0.4	

高吸引力静音AC电磁铁


对可动铁芯进行氟化树脂涂层处理，使之达到良好的耐磨损和防锈功能，大幅度提高了使用寿命的“SSAB系列”。

与以往的“静音AC电磁铁”相比，吸引力更UP。


■牵引型

SSAB-1601-81
SSAB-1601-82

[定制生产产品]





■吸引力特性



■主要参数

额定电压	AC100V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz
励磁电流 (AC)	0.9A	0.45A
连续通电	3分钟以内	
通电率	1/8 DUTY	
额定吸引力	19.6N(2kgf)	
额定冲程	20mm	
安装方向	水平或垂直	
作业方式	牵引型	
绝缘电阻	DC500V 100MΩ以上	
耐电压	AC1500V 1分钟	
绝缘种类	相当于E种绝缘	
导线颜色	AC100蓝, 蓝	AC200V红, 红
型号构成	SSAB-1601-8 □ 1: AC100V 2: AC200V	

■连线图




- 两用型 (PUSH-PULL)
- 牵引型 (PULL)


■两用型

SSAB-1602-81
SSAB-1602-82

[定制生产产品]



■吸引力特性




■主要参数


额定电压	AC100V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz
励磁电流 (AC)	0.9A	0.45A
连续通电	3分钟以内	
通电率	1/8 DUTY	
额定吸引力	16.6N(1.7kgf)	
额定冲程	20mm	
安装方向	水平或垂直	
作业方式	两用型	
绝缘电阻	DC500V 100MΩ以上	
耐电压	AC1500V 1分钟	
绝缘种类	相当于E种绝缘	
引导线颜色	AC100蓝, 蓝	AC200V红, 红
型号构成	SSAB-1602-8 □ 1: AC100V 2: AC200V	

SSAB-1801-81
SSAB-1801-82

[定制生产产品]



■吸引力特性




■主要参数


额定电压	AC100V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz
励磁电流 (AC)	1.1A	0.55A
连续通电	3分钟以内	
通电率	1/8 DUTY	
额定吸引力	24.5N(2.5kgf)	
额定冲程	25mm	
安装方向	水平或垂直	
作业方式	牵引型	
绝缘电阻	DC500V 100MΩ以上	
耐电压	AC1500V 1分钟	
绝缘种类	相当于E种绝缘	
引导线颜色	AC100蓝, 蓝	AC200V红, 红
型号构成	SSAB-1801-8 □ 1: AC100V 2: AC200V	

SSAB-1802-81
SSAB-1802-82

[定制生产产品]



■吸引力特性




■主要参数


额定电压	AC100V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz
励磁电流 (AC)	1.1A	0.55A
连续通电	3分钟以内	
通电率	1/8 DUTY	
额定吸引力	19.6N(2kgf)	
额定冲程	25mm	
安装方向	水平或垂直	
作业方式	两用型	
绝缘电阻	DC500V 100MΩ以上	
耐电压	AC1500V 1分钟	
绝缘种类	相当于E种绝缘	
引导线颜色	AC100蓝, 蓝	AC200V红, 红
型号构成	SSAB-1802-8 □ 1: AC100V 2: AC200V	

SSAB-2001-61
SSAB-2001-62

[定制生产产品]



■吸引力特性




■主要参数


额定电压	AC100V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz
励磁电流 (AC)	1.3A	0.65A
连续通电	7分钟以内	
通电率	1/6 DUTY	
额定吸引力	36.7N(3.74kgf)	
额定冲程	30mm	
安装方向	水平或垂直	
作业方式	牵引型	
绝缘电阻	DC500V 100MΩ以上	
耐电压	AC1500V 1分钟	
绝缘种类	相当于E种绝缘	
引导线颜色	AC100蓝, 蓝	AC200V红, 红
型号构成	SSAB-2001-6 □ 1: AC100V 2: AC200V	

SSAB-2002-61
SSAB-2002-62

[定制生产产品]



■吸引力特性



■主要参数

额定电压	AC100V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz
励磁电流 (AC)	1.3A	0.65A
连续通电	7分钟以内	
通电率	1/6 DUTY	
额定吸引力	29.4N(3kgf)	
额定冲程	30mm	
安装方向	水平或垂直	
作业方式	两用型	
绝缘电阻	DC500V 100MΩ以上	
耐电压	AC1500V 1分钟	
绝缘种类	相当于E种绝缘	
引导线颜色	AC100蓝, 蓝	AC200V红, 红
型号构成	SSAB-2002-6 □ 1: AC100V 2: AC200V	

静音DC电磁铁

“国际”的静音DC电磁铁是符合社会需求的划时代的直流电磁铁产品，具有无噪音，寿命长等特点。在自动控制的各个领域，交流，直流电磁铁应用广泛，但是插棒被吸附时所产生的冲击响声不仅令在作业场合的作业人员感到不舒适，有时也成为噪音公害。静音DC电磁铁一举解决了以上不足，通过排除插棒的冲击从而大幅度提高了产品的使用寿命，是值得信赖的高品质产品。

适用于音响，办公用各种机器设备，医疗器械，测量仪等。

■特长

无响声

静音DC电磁铁与其他电磁铁相比，不同之处在于插棒没有冲击，在线圈内的空间中能够自由运动从而产生动力，因此无响声。

使用寿命长

插棒活动部分考虑到耐磨性，在表面加以处理，提高了使用寿命。

小型，大输出力

脉冲式驱动的间歇性电导管中，为达到长冲程下的大吸引力，已设定好插棒直径与线圈卷线的比率。另外在线圈空隙处充填树脂，加强了冷却效果，实现了小型大输出力的特点。


吸引力特性平缓

吸引力特性具有非常平缓的倾斜，因此使用方便。

安装简便

设计了长孔，安装简便，安装后也可作调整。


静音DC电磁铁的构造



静音DC电磁铁是充分应用了泄漏型（框架型）电磁铁的机能性，电磁性特性，以达到最好效果而进行设计的产品。

如上图所示，插棒在线圈内的空间可以自由运动，从而产生动力，而插棒本身则在与负荷的平衡中保持精致。

型号的构成



其他注意事项与说明

请使用适当的负载。

请选择使用负载有1.3～1.5倍吸引力的机种。

根据电导管的确实动作，在任何条件下为保护负荷的全冲程通行，请使用负载吸引力以下的电磁铁。

时间额定（通电率）

- 按使用目的可大致分为连续额定和间歇额定。
- 间歇额定根据通电率所允许的大消耗电力，可得到高于连续额定数倍的吸引力。
- 靠量不通顺实际的使用频率与电源容量，按照以下公式确定通电率。

$$\text{通电率 (DUTY)} = \frac{\text{（动作时间）}}{\text{（动作时间+休止时间=1周期）}} \times (100\%)$$

但是，1周期中的通电时间如超过以下数值，请全部选择连续额定。

通电率	50%通电时间7分钟
	25%通电时间2分钟
	10%通电时间1分钟

关于电磁铁的安装

电磁铁的安装可相对于插棒的运动方向进行垂直方向，水平方向的任意安装。电磁铁的动作是进行多次往复运动。如安装不妥善，在使用中安装部分有可能“松脱”或“滑动”，导致意外故障或动作不良的产生。

■导管（本体）的安装

- 1.安装时请使用符合电磁铁的安装孔大小的螺钉，螺栓。
- 2.请使用具有防止松动功能的螺帽和带齿垫圈来固定。
- 3.请注意调整使插棒在被吸引时能够平行于导管的孔。

■与负荷的连接

请遵守以下注意事项。

- 1.负载必须在插棒的中心轴线上运动，从横向，斜向不会对插棒施与外力。如有外力从横向，斜向影响到插棒，则可能缩短其使用寿命。
- 2.与负载连接所使用的销子必须符合插棒的负荷连接孔（插棒前端的孔）的大小。

电磁铁的保养

请随时检查插棒与导管内是否有脏物或灰尘附着。


如有脏物或灰尘附着，会导致动作不良。

关于外部磁力回路

■请考虑断路方法

电磁铁是由于电流通过线圈而产生磁力，而又通过磁力回路使插棒运动。因此，当安装板，负载连接部分，阻挡器，外套等均由磁性材料构成时，就会形成外部磁力回路，造成开始吸引的有效磁力束减少，吸引力大幅降低。

此时，须在一部分部件中使用非磁性材料，或设置空隙（2mm以上）以防止磁力回路的形成。



静音DC电磁铁・产品一览表

■SSD系列 [定制生产]

型 号	吸引力范围 N(gf)	最大冲程 (mm)	消耗电量 (W)	可动铁芯重量 (g)	总重量 (g)
SSD-10	0.16~2.74(16~280)	10	4~40	25	110
SSD-12	0.63~7.45(64~760)	15	7.5~75	45	210
SSD-16	0.86~15.68(88~1600)	20	10~100	115	550
SSD-18	1.57~23.52(160~2400)	25	14~140	165	850

※RoHS对应产品



■通用参数

额定电压	DC12V、24V、48V、100V
通电率 (DUTY)	1/1、1/2、1/4、1/6、1/8、1/10
线圈温度上升	※额定消耗电量时65℃以下
绝缘种类	相当于E种绝缘
耐电压 (线圈与非充电金属部分之间)	60V以下 AC1000V 1分钟
	超过60V 125V以下 AC1500V 1分钟
绝缘电阻 (线圈与非充电金属部分之间)	DC500V 20MΩ以上

※  **警告** 超过65℃，线圈由于过热可能烧损。

■线圈引导线颜色（各型号通用）

DUTY \ 电压	DC12V	DC24V	DC48V	DC100V
1/1	黑-茶（黑）	茶-橙（黑）	橙-蓝（黑）	蓝-红（黑）
1/2	黑-茶（灰）	茶-橙（灰）	橙-蓝（灰）	蓝-红（灰）
1/4	黑-灰（黑）	茶-黑（黑）	橙-茶（黑）	蓝-橙（黑）
1/6	黑-黑（黑）	茶-茶（黑）	橙-橙（黑）	蓝-蓝（黑）
1/8	黑-灰（灰）	茶-黑（灰）	橙-茶（灰）	蓝-橙（灰）
1/10	黑-黑（灰）	茶-茶（灰）	橙-橙（灰）	蓝-蓝（灰）

■带限位开关DC电磁铁

型号	吸引力 N(gf)	最大冲程 (mm)	消耗电量	连续通电时间	总重量 (g)
SSD-18MD	19.6(2.0)	20	84VA	180秒以内	1000
SSD-20MD	29.4(3.0)	20	120VA	240秒以内	1500



■SSD主要构成材料

可动铁心	SUM（快削钢材）
线圈绝缘	树脂充填
线圈轴	含玻璃PBT
表面处理	导管：络酸盐镀层处理 (Ep-Fe/Zn 5/CM2 C) 可动铁心：软氮化处理
导管	STKM机械用构造钢管
安装台	SPCC（冷压延钢板）
引导线	耐热乙烯电线（UL-1007）
线圈	PEW（聚酯铜线）

■通用参数


额定电压	AC100V 50/60Hz
线圈温度上升	※额定消耗电量时65℃以下
绝缘种类	相当于E种绝缘
耐电压 (线圈与非充电金属部分之间)	AC1500V 1分钟
绝缘电阻 (线圈与非充电金属部分之间)	DC500V 100MΩ以上
安装方向	水平或垂直
动作方式	牵引型
微动开关额定	AC250V 2A以下（抵抗负荷） DC30V 2A以下（抵抗负荷）
绝缘橡胶软线	VCTF4心x0.75mmφx300mm

※  **警告** 超过65℃，线圈由于过热可能烧损。

静音DC电磁铁

●NP: 机型标示牌 ●VP: 电压标示牌

SSD-10





■主要参数


吸引力范围	最大冲程	外导管直径	可动铁心直径
0.16~2.74N(16~280gf)	10mm	φ25.4	φ10

■通用参数

温度上升: 4W65℃以下 (连续通电)
绝缘电阻: DC500V 20MΩ以上
耐电压: (线圈与非充电金属部分之间)
60V以下 AC1000V 1分钟
超过60V125V以下 AC1500V 1分钟



SSD-12





■主要参数

吸引力范围	最大冲程	外导管直径	可动铁心直径
0.63~7.45N(64~760gf)	15mm	φ31.8	φ12


■通用参数

温度上升: 7.5W65℃以下 (连续通电)
绝缘电阻: DC500V 20MΩ以上
耐电压: (线圈与非充电金属部分之间)
60V以下 AC1000V 1分钟
超过60V125V以下 AC1500V 1分钟



静音DC电磁铁

SSD-16





■主要参数


吸引力范围	最大冲程	外导管直径	可动铁心直径
0.86~15.19N(88~1550gf)	20mm	φ42.7	φ16

■通用参数

温度上升: 10W65℃以下 (连续通电)
绝缘电阻: DC500V 20MΩ以上
耐电压: (线圈与非充电金属部分之间)
60V以下 AC1000V 1分钟
超过60V/125V以下 AC1500V 1分钟



SSD-18





■主要参数

吸引力范围	最大冲程	外导管直径	可动铁心直径
1.57~23.52N(64~760gf)	25mm	φ48.6	φ18

■通用参数

温度上升: 4W65℃以下 (连续通电)
绝缘电阻: DC500V 20MΩ以上
耐电压: (线圈与非充电金属部分之间)
60V以下 AC1000V 1分钟
超过60V125V以下 AC1500V 1分钟




带限位开关静音DC电磁铁

在静音DC电磁铁SSD系列上设置限位开关，以检知电导管的动作状态。
另外，通过配置整流器也可对应AC电源的使用。
插棒吸引：限位开关ON

●NP:机型标示牌 ●VP:电压标示牌 ●LP:批号No

SSD-18MD



主要参数


吸引力范围	最大冲程	外导管直径	可动铁心直径
19.6N(2.0gf)	20mm	φ48.6	φ18

主要特性


额定电压	AC200V 50/60Hz
消耗电量	84VA
吸引力	19.6N(2.0kgf)
冲程	20mm
通电率	1/6
通电额定	连续通电3分钟以内
温度上升	65℃以下
绝缘种类	JISC4552相当于E种绝缘
绝缘电阻	DC500V 100MΩ以上
耐电压	AC1500V 1分钟
安装方向	水平或垂直
动作方式	牵引型
微动开关额定	AC250V 2A以下 DC30V 2A以下 (抵抗负荷)
线缆	VCTF4心x0.75mm ² ×300mm

(注) 微动开关的最小负荷为DC15V、0.1A。
须连接微小负荷时请另行通知。

吸引力特性



SSD-20MD



主要参数


吸引力范围	最大冲程	外导管直径	可动铁心直径
29.4N(3.0gf)	20mm	φ60.5	φ18

主要特性

额定电压	AC200V 50/60Hz
消耗电量	120VA
吸引力	29.4N(3.0kgf)
冲程	20mm
通电率	1/6
通电额定	连续通电4分钟以内
温度上升	65℃以下
绝缘种类	JIS C4552 相当于E种绝缘
绝缘电阻	DC500V 100MΩ以上
耐电压	AC1500V 1分钟
安装方向	水平或垂直
动作方式	牵引型
微动开关额定	AC250V 2A以下 DC30V 2A以下 (抵抗负荷)
线缆	VCTF4心x0.75mm ² ×300mm

(注) 微动开关的最小负荷为DC15V、0.1A。
须连接微小负荷时请另行通知。

吸引力特性



MEMO

MEMO

KOKUSAI DENGYO CO.,LTD. PROFILE

公司简介

■ 公司概要

■ 产品沿革

- 公司名称
国际电业株式会社
KOKUSAI DENGYO CO., LTD
- 成立时间
1953年(昭和28年2月)
- 本部所在地
名古屋市昭和区圆上町27-14
- 注册资本
100,000,000日圆
- 法定代表人
古川长武
- 经营范围
 - 脚踏开关、电导管、端子台的制造、销售
 - 电子应用机器及等离子切割机的制造、销售
 - 娱乐器具的制造、销售
- 营业厅
东京・名古屋・大阪
- 工场
爱知县・浜松

- | | |
|-----------------|--|
| 1956年(昭和31年)06月 | 高频电焊设备发售,脚踏开关发售 |
| 1958年(昭和33年)06月 | 微动开关/限位开关发售 |
| 1961年(昭和36年)04月 | 扩充自动控制零件 |
| 1971年(昭和46年)02月 | 电磁卷发售 |
| 1975年(昭和50年)05月 | 电磁轨道发售 |
| 1977年(昭和52年)01月 | 静音导管发售 |
| 1980年(昭和55年)10月 | 作为机电设备的NC装置的发售 |
| 1985年(昭和60年)03月 | 印刷电路板钻孔机发售,X/Y桌发售 |
| 1987年(昭和62年)03月 | 等离子切割机开发 |
| 1988年(昭和63年)10月 | 直交机器人发售 |
| 1990年(平成02年)03月 | 脚踏开关累计销量达到1000万台 |
| 1991年(平成03年)10月 | 通用型、普及型续钉机发售 |
| 1994年(平成06年)10月 | 防止立体停车设备下落装置的开发 |
| 1999年(平成11年)04月 | 桌上型手动钻孔机发售 |
| 1999年(平成11年)07月 | 停车场精算管理系统发售 |
| 2003年(平成15年)02月 | 便携式会话辅助装置(HEART CHAT)
荣获“日本中小企业厅长官奖”“优秀产品奖”双奖 |
| 2003年(平成15年)03月 | 握力练习器(GRIP TONE)发售
荣获日本康复医学协会颁发的“优秀奖” |
| 2003年(平成15年)04月 | 脚踏开关SFA系列发售 |
| 2003年(平成15年)10月 | 纸币识别装置控制基板发售 |
| 2004年(平成16年)10月 | 新型等离子切割机发售 |
| 2004年(平成16年)06月 | 供产业使用的3位式脚踏开关发售 |
| 2006年(平成18年)04月 | 防水2段踏级脚踏开关发售 |
| 2008年(平成20年)04月 | 工作机械使用的脚踏开关SFG系列发售 |
| 2008年(平成20年)11月 | 开始使用手机(Heart-Chat-i)的分销业务 |



国际电业株式会社

本部 〒466-0054 爱知县名古屋市昭和区圆上町27-14
东京营业厅 〒101-0024 东京都千代田区神田和泉町1-2-7(SK千代田大厦)
大阪营业厅 〒553-0003 大阪府大阪市福岛区福岛7-6-17(东邦大厦)
名古屋营业厅 〒466-0054 名古屋市昭和区圆上町27-14
东乡工场 〒470-0162 爱知县爱知郡东乡路春木字中权812-22
浜松工场 〒431-2103 静冈县浜松市新都田1-2-15

TEL (052)871-6621	FAX(052)889-1153
TEL (03)3861-8438	FAX(03)5687-7889
TEL (06)6452-1571	FAX(06)6456-3650
 (050)3367-9320	FAX(052)889-1153
TEL (0561)39-1281	FAX(0561)37-1010
TEL (053)484-1411	FAX(053)484-1180

请登陆公司主页。 <http://www.kdengyo.co.cn/>